

Ethanol Box

DEFINIR LE KIT ADAPTE AU VEHICULE

1/ Définir le nombre de cylindre.

Ethanol Box équipe tout les véhicules essence multipoint injection.
Il s'agira donc d'un 4, 6, 8, 10 ou 12 cylindre.

2/ Définir le type de connectique d'injecteur.

Il existe 6 types de connectiques d'injecteur.
Repérez celui équipant le véhicule dans le tableau ci-dessous.

					
BOSH EV1	BOSH EV6	DELPHI	HONDA	NIPPON DENSO	TOYOTA


3/ Définir la polarité des injecteurs.

C'est l'étape la plus importante, vous définirez la polarité à l'aide d'un multimètre.

Elle se déroule en deux phases : 'contact mis' et 'moteur tournant'

Indiquez les valeurs repérées par le voltmètre (ex : +12 ; - 5,5...)

Le 'A' correspond à la fiche de gauche, le 'B' à la fiche de droite dans le sens des photos ci-dessus.

Valeur Voltmètre	Polarités Connectiques		
	Fiche Gauche 'A'	Fiche Droite 'B'	
Contact Mis	Signe Mesure V	Signe Mesure V	Insérez les fiches du voltmètre dans les connectiques de l'injecteur.
Moteur Tournant	Signe Mesure V	Signe Mesure V	

4/ Sélection du faisceau.

3CAS POSSIBLE

1/ Si les polarités positives 'contact mis' et 'moteur tournant' sont du même coté en A ou B.

Sélectionnez le faisceau correspondant A ou B.

2/ Si les polarités sont du mêmes coté **mais de valeurs inférieur à 12Volt** ;
Sélectionnez le faisceau correspondant au coté de la polarité positive en 'Moteur Tournant'.

3/ Si les polarités sont de **coté différents ' Contact Mis' et 'Moteur Tournant'** ;
Sélectionnez le faisceau correspondant au coté de la polarité positive en 'Moteur Tournant'.

